

Fotoelektricni detektor dima na baterije

Ovaj proizvod pod nazivom Fotoelektrični detektor (u daljnjem tekstu detektor) detektuje dim pomoću nekoliko infracrvenih dioda. Princip detekcije je granula u dimu koja može reflektovati infracrveno svetlo. Infracrvene diode nalaze se u posebnoj komori. Komoru štiti od spoljnog svetla, ali takođe ne propusta dim u njega. Dok nema dima, dioda može primiti vrlo slabo infracrveno svetlo. Kada dim uđe u detektor, dioda može primiti jaku infracrvenu svetlost.

Rejting Još uvek neocenjen

Cena

Cena sa PDV-om: 1620,00 din.

Cena bez PDV-a: 1350,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Kratak opis

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- MCU automatska tehnologija obrade
- Rucno ispitivanje
- Automatsko resetovanje
- Automatska detekcija
- Infracrveni fotoelektricni sensor
- Zvucni-svetleci alarm
- Vrhunska prilagodjenost svim situacijama
- SMT dizajn, visoka stabilnost
- Otporan na prasinu, insekte, svetlo koje se ne vidi

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

RADNI NAPON – DC9V ILI AC110-220V

NAPON ALARMA ? 10Ma? 40Ma –bezicni tip

TRAJANJE BATERIJE- 1 godina

INDIKATOR ALARMA – CRVENA LED DIODA

SPL ?85Db/m

RADNA TEMPERATURA -10~+50C

RELATIVNA VLAZNOST VAZDUHA ? 95 % RH

VRSTA ALARMA – svetleci – zvucni alarm –RF SIGNAL-BEZICNI TIP

VELICINA – 142 ? X41H mm

INSTALACIJA – ZIDNA MONTAZA

POKRIVENOST – 40 m2 kada je visina gradnja izmedju 6-12m. 20m2 pri visini postavljanja do 6 metera.

1. Detektor dima na baterije: Fotoelektricni detektor dima na baterije

INSTALACIJA I TEST

1. Odaberite odgovarajuće mesto (obično postavljeno na sredini plafona), fiksirajte montaznu osnovu, zatim postavite detektor u bazu i okrenite ga. Izbegavajte instaliranje na mestu koje je u ustajalom dimu, prasinu, teskoj magli, jakoj izmaglici, vlažnosti >95% i brzina vetra >5m/s.
2. Pre instalacije, ubacite bateriju u leziste za baterije. Tada će led jednom bljesnuti. Zatim zapocnite sa radom. Pokazivač će treptati jednom u 45 sekundi, u poziciji LED alarma bljesnuće jednom u 1 sekundi i detektor šalje kontinuirani zvuk 3 puta u sekundi.
3. Test osetljivosti
Da testirate držite dugo pritisnuto test dugme -vise od 3 sekunde. Led će se upaliti jednom u 1 sekundi. detektor bi trebao dati zvuk (nezavisan zvuk), i poslate RF signal i zvuk –bezicno.
*Testirajte detektor dimom npr dim od cigarete
4. Alarm i iskljucivanje zvuka:
Kada detektor oglasi alarm i treperi, pritisnite dugme za test i dugme za utisavanje, detektor će biti isključen, zvucni signal će prestati s zvukom i LED će nastaviti brzo da trepće. To će trajati 3 minute. Ako koncentracija dima nastavi da raste detektor će biti nefunkcionalan sve dok ne stisnete istovremeno dugme TEST (testiranje) i HUSH (iskljucivanje) ponovo.
Ako se koncentracija dima smanji ispod vrednosti upozorenja, detektor će automatski izaci iz rezima za iskljucenje zvuka i vratiti se u normalno stanje.
5. Nizak napon baterije
Kada se cuje zujanje DI svakih 30 sekundi, a LED istovremeno trepće, to znači da je napon baterije nizak, potrebno je promenite bateriju. U suprotnom to će uticati na pravilno funkcionisanje.
6. Testiranje na kvarova
Kada se zvucni signali oglasi sa DI-DI svakih 8 sekundi, LED dioda trepće dva puta u isto vreme, znači da je detektor neispravan proizvod. Kontaktirajte proizvođača. Nemojte rastavljati proizvod sami.

NOTICE

1. Detektor se ne može instalirati u lošim uslovima veoma topla, jako hladna i prasnjava mesta.
2. Preporučuje se provera detektora jednom mesecno
3. Ocistite detektor mekom krpom svakih šest meseci kako biste osigurali njegovu osetljivost i vek trajanja proizvoda. Iskljucite detektor pre ciscenja.
4. Iskljucite napajanje ako ga ne koristite duzi vremenski period.
5. Kada je napon baterije manji od 6,7 V, detektor će se oglasiti jednom u 30 sekundi. U ovom stanju obavezno zameniti bateriju. (DC9V)
6. Iz raznih razloga, uključi, ali ne ograničavajući se na promene uslova zivotne sredine, električnih poremećaja i neovlašćenog rukovanja, proizvod možda neće funkcionisati kako je očekivano. Korisniku se savetuje da preduzme sve potrebne mere opreza za svoju sigurnost i zaštitu svoje imovine.

Komentari

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.